



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it - pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'  Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

SISTEMA IRRIGUO VALLE PEGA

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Provincia di Ferrara

Comuni di Comacchio e Ostellato

**Recupero, adeguamento e miglioramento
funzionale del sistema irriguo di Valle Pega**

ELABORATI GRAFICI - COMIZIO IRRIGUO N.8

Elaborato:

**IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.8
OPERE ELETTRICHE, AUTOMAZIONE E STRUMENTALI
ELENCO UTENZE E BILANCIO ENERGETICO**

Codifica:

16.3.1

**Progetto generale e
integrazione delle prestazioni
specialistiche:**

Dott. Ing. Marco Volpin



Collaboratori:

Dott. Ing. Laura Montanari

Per. Ind. Lorenzo Fantini

Progetto rete di distribuzione:



Dott. Ing. Emiliano Corsi

**Progetto opere
elettromeccaniche:**

ELTEC S.r.l.

Società di ingegneria

Per. Ind. Deris Ortali

Progetto impianti elettrici:

A A ENGINEERING
DI ANGELINI ANDREA

Per. Ind. Andrea Angelini

Data:

28.06.2021

**Il Responsabile
del Procedimento**

Geom. Marco Ardizzoni

Indagini geologiche:



Dott. Geol. Antonio Mucchi

Coordinamento sicurezza:



Dott. Ing. Livia Burini

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
A	Emissione	A. Angelini	A. Angelini	A. Angelini	Aprile 2021
B	Revisione per verifica progetto	A. Angelini	A. Angelini	A. Angelini	Agosto 2021
C					

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara			ELECTRICAL LOAD LIST						PROGETTO ESECUTIVO SISTEMA IRRIGUO VALLE PEGA (FE)					Revision: Issue date: Doc. N°	Revisione 01 Luglio 2021 16.3.1	
									Project: Centrale di sollevamento sistema irriguo PEGA - Cabina 8							
									Country: ITALY							
									Client: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA							
Rev.	Location	Item N°	Item Description	REFERENCE / Comando Teleruttore	VOLTAGE	FREQ.	INST. POWER	Util	ABS. POWER	CONTEM P.	LOAD FACTOR	I Start	TYPE FED	FED BY	UPS	Note
					V	Hz	kW		Kw	FACTOR	ABSOLUTE				load	
0	CB	QGBT_08	QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE (POWER CENTER)		400/230	50	326,58	\	\	\	262,11		MT + DIFF INDIRETTO TARABILE	TR-08.01		Consegna ENEL MT 15kV - P=260 kW N.ro 1 nuovo trasformatori in resina P=400 kVA + commutazione per GE esterno per GE carrabile provvisorio
0	CB	QRIF_08	QUADRO RIFASAMENTO AUTOMATICO (SOLO PREDISPOSIZIONE)		400	50	20 kVAR	0	0	0	0		FUSIBILI	QGBT_08		Solo predisposizione interruttore - fornitura esclusa
0	LP	QE-SOL_08	QUADRO SOLLEVAMENTO E PRESSURIZZAZIONE		400/230	50	306,60	\	\	\	252,97		MT + DIFF INDIRETTO	QGBT_08		
0	CB	SOCC_08	SOCCORRITORE AUSILIARI DI CABINA		230	50	1,60	0,9	1,44	0,8	1,15		MT	QGBT_08		SOCCORRITORE P=2 kVA - 110Vcc
0	LP	QSA_08	QUADRO SERVIZI AUSILIARI		400/230	50	14,38	\	\	\	6,71		MTD (0,5A)S	QGBT_08		
0	EST	GE-COM_08	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO COMMUTAZIONE - GESTIONE PARATOIA CANALE ADDUZIONE IRRIGUA		400/230	50	4,00	0,4	1,6	0,8	1,28		MT	QGBT_08		Collegamento al quadro commutazione RETE/GE servizio paratoia canale adduzione
0	LP	QE-SOL_08	QUADRO SOLLEVAMENTO E PRESSURIZZAZIONE		400/230	50	306,60	\	\	\	252,97		SEZIONAT.	QGBT		
0	LP	MP-08.01	POMPA 1 - SOLLEVAMENTO E PRESSURIZZAZIONE CONDOTTA	X	400	50	90,00	0,9	81	1	81,00		MT + INV	QE-SOL_08		AVVIAMENTO MOTORE CON INVERTER (TAGLIA 90 kW)
0	LP	MP-08.02	POMPA 2 - SOLLEVAMENTO E PRESSURIZZAZIONE CONDOTTA	X	400	50	90,00	0,9	81	1	81,00		MT + INV	QE-SOL_08		AVVIAMENTO MOTORE CON INVERTER (TAGLIA 90 kW)
0	LP	MP-08.03	POMPA 3 - SOLLEVAMENTO E PRESSURIZZAZIONE CONDOTTA	X	400	50	90,00	0,9	81	1	81,00		MT + INV	QE-SOL_08		AVVIAMENTO MOTORE CON INVERTER (TAGLIA 90 kW)
0	LP	QE-MP-08.05	QUADRO PRESSURIZZAZIONE POMPA SOLLEVAMENTO JOLLY		400	50	7,50	0,9	6,75	1	6,75		MTD	QE-SOL_08		INTERRUTTORE MTD
0	LP	QE-PRES	QUADRO PRESSURIZZAZIONE FUTURO AMPLIMAENTO POMPA SOLLEVAMENTO JOLLY- SOLO PREDISPOSIZIONE		400	50	25,00	0	0	0	0,00		MTD	QE-SOL_08		INTERRUTTORE MTD (PREDISPOSIZIONE PRESS POTENZ.)
0	LP	MP-08.06	POMPA DEL VUOTO	X	400	50	1,50	0,9	1,35	1	1,35		AVM	QE-SOL_08		AVVIAMENTO DIRETTO
0	LP	QCC_08	QUADRO AUTOMAZIONE PLC, SPV E TELECONTROLLO		230	50	2,00	0,9	1,8	0,8	1,44		MT	QE-SOL_08		PLC E AUX ALIMENTATI DA DOPPIO ALIM. 24 VCC TAMPONATO
0	\	AUX	AUSILIARI QUADRO SOLLEVAMENTO		230	50	0,60	0,9	0,54	0,8	0,43		MT	QE-SOL_08		
0	LP	QSA_08	QUADRO SERVIZI AUSILIARI		400/230	50	14,38	\	\	\	6,71		SEZIONAT.	QGBT_08		
0	EST	ILE-01	ILLUMINAZIONE ESTERNA	TL	230	50	0,50	0,9	0,45	0,8	0,36		MTD (0,03A)	QSA_08		
0	LP	ILL-01	ILLUMINAZIONE LOCALE POMPE SOLLEVAMENTO		230	50	0,50	0,9	0,45	0,8	0,36		MTD (0,03A)	QSA_08		
0	LP	ILS-01	ILLUMINAZIONE SICUREZZA LOCALE POMPE SOLLEVAMENTO		230	50	0,10	0,9	0,09	0,5	0,05		FUS	QSA_08		
0	CB	ILL-02	ILLUMINAZIONE LOCALE CABINA		230	50	0,30	0,9	0,27	0,5	0,14		MTD (0,03A)	QSA_08		
0	CB	ILS-02	ILLUMINAZIONE SICUREZZA LOCALE CABINA		230	50	0,10	0,9	0,09	0,5	0,05		FUS	QSA_08		
0	LP	FM-01	PRESE F.M. LOCALE POMPE SOLLEVAMENTO		400/230	50	5,00	0,9	4,5	0,3	1,35		MTD (0,03A)	QSA_08		
0	CB	FM-02	PRESE F.M. LOCALE CABINA		400/230	50	3,00	0,9	2,7	0,3	0,81		MTD (0,03A)	QSA_08		
0	CB	ME-08.01	ESTRATTORE LOCALE CABINA	X	400	50	0,48	0,9	0,432	1	0,43		AVM	QSA_08		DIRETTO
0	LP	CDZ-LP_08	CONDIZIONATORE LOCALE POMPE		400	50	4,40	0,9	3,96	0,8	3,17		MTD (0,03A)	QSA_08		UNITA' ESTERNA + UNITA' INTERNA